

# AQUALogic First/Start

## Быстрый старт – первое включение

### Настройка таймеров режима АВТО

Для настройки таймеров режима АВТО перейдите в Сервисное меню, нажав одновременно кнопки **ALT** и **SEL**. С помощью кнопок **↑** и **↓** найдите раздел Фильтрация и нажмите кнопку **OK**. Зайдите в раздел Режим АВТО, нажав кнопку **OK**. С помощью кнопок **↑** и **↓** выберете один из четырех таймеров, который Вы хотите настроить и нажмите кнопку **OK**. Не забывайте, что Таймер 1 и Таймер 2 имеют настройки по умолчанию.

Вы находитесь на экране управления таймером. Однократное нажатие кнопки **SEL** позволяет управлять недельным таймером:

ВКЛ – недельный таймер включен.

ВЫКЛ – недельный таймер выключен. При отключении недельного таймера настраиваемый таймер полностью деактивируется.

Повторное нажатие кнопки **SEL** подтверждает сделанный выбор и позволяет перейти к управлению интервальным таймером:

ВКЛ – интервальный таймер включен.

ВЫКЛ – интервальный таймер выключен.

Интервальный таймер работает только в период активности недельного таймера. При отключенном интервальном таймере в период активности недельного таймера насосы фильтрации работают непрерывно.

Выбор значений производится с помощью кнопок **↑** и **↓**. Подтверждение выбора – кнопками **OK** или **SEL**. При этом при нажатии кнопки **SEL** происходит автоматический переход к управлению следующей настройкой.

После выполнения настроек на экране управления таймером нажмите кнопку **↓** и Вы попадете на экран настройки недельного таймера. На этом экране Вы сможете настроить время включения таймера, время отключения таймера и дни недели, в которые таймер будет активен. Многократное нажатие кнопки **SEL** позволит последовательно настроить следующие параметры:


Час включения Таймера.


Минуты включения Таймера.



Час выключения Таймера.


Минуты выключения Таймера.


Дни недели в которые Таймер будет активен. Последовательно от понедельника до воскресенья. 1 – Таймер активен, 0 – Таймер выключен.


После выполнения всех настроек нажмите кнопку .

Затем нажмите кнопку  и Вы попадете на экран настройки интервального таймера. На этом экране Вы можете настроить время Работы интервального таймера и время Перерыва. Нулевые значения в одном из параметров Работа или Перерыв отключают интервальный таймер. Напоминаем, что настройки интервального таймера действуют только в период активности недельного таймера.

После окончания настроек нажмите кнопку  и Вы попадете на экран настроек насосов фильтрации. На этом экране Вы сможете настроить какие насосы фильтрации Ф1 и Ф2 будут включены во время работы данного Таймера. В системе AQUALogic Start при активации расширений +2 или Насосы при следующем нажатии кнопки  открывается доступ к экрану настроек насосов фильтрации Ф3 и Ф4.

После завершения всех настроек нажмите кнопку .

Нажмите кнопку  и, при необходимости, повторите настройку для всех четырех Таймеров.

По окончании настройки Таймеров нажмите несколько раз кнопку  для возврата на Главный экран.